

# SMQT Date Smart Tuya App Wifi Smart Strobe Sirène d'alarme avec télécommande

*Smart device*  
*Security home*  
*Happy life*



## Paramètre principal de l'EB-822

| spécification                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit:                     | SMQT Date Smart Tuya App Wifi Smart Strobe Sirène d'alarme avec télécommande                                                                                                                                                |
| Modèle:                             | <b>EB-822</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Fonctions d'application:            | <b>App armer / désarmer à distance</b><br>Réglage des paramètres et gestion des accessoires<br><b>Renommer la zone de défense</b>                                                                                           |
| Lieu d'apprentissage / de stockage: | Support jusqu'à <b>24</b> détecteurs sans fil et <b>8</b> télécommande                                                                                                                                                      |
| Réseau:                             | <b>Soutien</b> Système d'alarme réseau Wi-Fi et GPRS<br><b>Soutien</b> différents canaux d'alarme<br><b>(App push / SMS / surveillance vocale / alarme centrale, pour assurer la performance d'alarme stable et fiable)</b> |
| La zone de défense prend en charge: | <b>Soutien</b> portail, SOS, chambre, fenêtre, balcon, périmètre, fumée, gaz, monoxyde de carbone, fuite d'eau                                                                                                              |

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fonction d'alerte d'alimentation / batterie / sabotage: | <b>panne de courant principale</b> / manque de batterie de secours. |
| Fonction sonnette de porte:                             | Son de sonnette: "Ding-dong"                                        |
| Tension d'entrée:                                       | AC220V / 5V DC                                                      |
| Courant d'alarme:                                       | <300mA                                                              |
| Courant de veille:                                      | <40mA                                                               |
| Fréquence sans fil                                      | 433 MHz                                                             |
| Codage sans fil                                         | EV1527                                                              |
| Norme Wi-Fi                                             | Norme sans fil IEEE802.11b / g / n                                  |
| Batterie de réserve                                     | Batterie au lithium 3.7V / 300mAh                                   |
| Humidité relative                                       | <80% HR                                                             |
| Température de fonctionnement                           | 0 à 50 ° C                                                          |

traits

1. Basé sur la plate-forme de maison intelligente TUYA, fonctionne avec la plupart des produits intelligents basés sur TUYA.
2. alarme haute décibel sur site, feux clignotants et autres modes d'alarme.
3. bras domestique, bras absent, désarmer
4. détection de batterie faible
5. détection de mise hors tension du système.
6. Détection de sabotage.
7. Batterie intégrée.
8. Supporte Amazon Alexa, Google Assistant.

**Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-822?**

# Standard kit



# How does it working?



**Tuya Smart**



iOS

Android

# Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

# PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

# Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

# Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

# Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

# Power supply adapter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Que diriez-vous d'autre choix?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

