

SMQT Sirena di allarme strobo intelligente con app Smart Tuya più recente con telecomando

Smart device

Security home

Happy life



Il parametro principale di EB-822

specificazione	
Nome del prodotto:	SMQT Sirena di allarme strobo intelligente con app Smart Tuya più recente con telecomando
Modello:	EB-822
Funzioni dell'app:	App di attivazione / disattivazione in remoto Impostazione dei parametri e gestione degli accessori Rinomina zona di difesa
Luogo di apprendimento / archiviazione:	Supporta fino a 24 rilevatori wireless e 8 telecomando
Rete:	Supporto Sistema di allarme di rete Wi-Fi e GPRS Supporto diversi canali di allarme (Push dell'app / SMS / monitoraggio vocale / allarme centrale, per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili)
Supporti di zona di difesa:	Supporto cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua

Funzione di avviso alimentazione / batteria / manomissione:	mancanza di corrente principale / mancanza di energia della batteria di backup.
Funzione campanello per porte:	Suono del campanello: "Ding-dong"
Tensione di ingresso:	AC220V / 5V DC
Corrente di allarme:	<300mA
Corrente di standby:	<40mA
Frequenza wireless	433MHz
Codifica wireless	EV1527
Standard Wi-Fi	Standard wireless IEEE802.11b / g / n
Batteria di backup	Batteria al litio da 3,7 V / 300 mAh
Umidità relativa	<80% RH
Temperatura di lavoro	Da 0 a 50 ° C

Caratteristiche

1. Basato sulla piattaforma di casa intelligente TUYA, lavora con la maggior parte dei prodotti intelligenti basati su TUYA.
2. Allarme di decibel in loco, luci lampeggianti e altre modalità di allarme.
3. Home Arm, Away Arm, Disarm
4. Rilevamento di batteria scarica
5. Rilevazione di spegnimento del sistema.
6. Rilevazione manomissione.
7. Batteria integrata.
8. Supporta Amazon Alexa, Assistente Google.

Quali sono le caratteristiche di EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Che ne dici di un'altra scelta?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

