SMQT новейший смарт-приложение Tuya Wi-Fi Smart Strobe Сирена с пультом дистанционного управления

Основной параметр EB-822

Спецификация	
Наименование товара:	SMQT новейший смарт-приложение Tuya Wi-Fi Smart Strobe Сирена с пультом дистанционного управления
Модель:	**EB-822**
Функции приложения:	**Приложение удаленно ставить / снимать с охраны** Настройка параметров и управление аксессуарами **Переименовать зону защиты**
Место обучения / хранения:	Поддержка до **24** беспроводные детекторы и **8** Пульт дистанционного управления
Сеть:	**Служба поддержки** Wi-Fi и GPRS сетевая сигнализация **Служба поддержки** разные каналы тревоги **(Приложение push / SMS / голосовой мониторинг / центральная сигнализация, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу сигнализации)**
Зона обороны поддерживает:	**Служба поддержки** ворота, SOS, спальня, окно, балкон, периметр, дым, газ, угарный газ, протечка воды

Функция питания / батареи / тампера:	**основной сбой питания** / недостаток резервного аккумулятора.
Функция дверного звонка:	Звук дверного звонка: «Дин-дон»
Входное напряжение:	AC220V / 5V DC
Ток тревоги:	<300mA
Ток в режиме ожидания:	<40mA
Беспроводная частота	433MHz
Беспроводное кодирование	EV1527
Стандарт Wi-Fi	Стандарт беспроводной связи IEEE802.11b / g / n
Резервная батарея	3.7V / 300mAh литиевая батарея
Относительная влажность	<80% относительной влажности
Рабочая температура	От 0 до 50 ° C

Характеристики
1. Работая с большинством интеллектуальных продуктов TUYA на основе платформы TUYA.
2. На месте тревоги высокого децибела, мигающие огни и другие режимы тревоги.
3.Домашняя рука, выездная рука, разоружить
Обнаружение батареи 4.Low

5. Обнаружение выключения системы.
6. Обнаружение тампера.
7. Встроенный аккумулятор.
8.Поддержка Amazon Alexa, Google Assistant.

Какие функции есть у EB-822?

Standard kit

How does it working?

:WIFI or GPRS :WIFI :433Mhz signal

Tuya Smart

iOS Android

Siren host

Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector

Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor

Size:
Reed part:65×25×13mm
Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller

Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button

Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter

Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SOS
SMQT
铭汗科技
SOS
RFID
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
16:20