# SMQT Yeni Akıllı Tuya App Wifi Uzaktan Kumanda ile Akıllı Strobe Alarm Siren

## EB-822'nin ana parametresi

| Şartname | |
|---|---|
| Ürün adı: | SMQT Yeni Akıllı Tuya App Wifi Uzaktan Kumanda ile Akıllı Strobe Alarm Siren |
| Model: | **EB-822** |
| Uygulama işlevleri: | **App uzaktan kol / silahsızlandırılması**<br>Parametre ayarı ve aksesuar yönetimi<br>**Savunma bölgesini yeniden adlandır** |
| Öğrenme / saklama yeri: | Kadar destek **24** kablosuz dedektörler ve **8** Uzaktan kumanda |
| Ağ: | **Destek** Wi-Fi ve GPRS ağ alarm sistemi<br>**Destek** farklı alarm kanalları<br>**(App push / SMS / ses izleme / merkezi alarm, alarm performansını sağlamak için istikrarlı ve güvenilir)** |
| Savunma bölgesi şunları desteklemektedir: | **Destek** kapı, sos, yatak odası, pencere, balkon, çevre, duman, gaz, karbon monoksit, su sızıntısı |
| Güç / Pil / Sabotaj alarm fonksiyonu: | **ana güç kesintisi** / yedek pil gücü yetersizliği. |
| Kapı zili fonksiyonu: | Kapı zili sesi: "Ding-dong" |

| | |
|---|---|
| Giriş gerilimi: | AC220V / 5V DC |
| Alarm akımı: | & Lt; 300 mA |
| Bekleme akımı: | & Lt; 40 mA |
| Kablosuz frekans | 433MHz |
| Kablosuz kodlama | EV1527 |
| Wi-Fi standardı | IEEE802.11b / g / n kablosuz standardı |
| Yedek pil | 3.7V / 300mAh Lityum pil |
| Bağıl nem | & Lt; 80% RH |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 50 ° C |

Özellikler
1.TUYA akıllı ev platformuna dayanarak, TUYA akıllı tabanlı akıllı ürünlerin çoğu ile çalışın.
2. sitede yüksek desibel alarm, yanıp sönen ışıklar ve diğer alarm modları.
3. ev kol, uzakta kol, silahsızlandırılması
4. Düşük pil algılama

5.Sistem kapanma tespiti.
6.Tamper tespiti.
7. Dahili pil.
8.Support Amazon Alexa, Google Asistanı.

**EB-822 hangi özelliklere sahiptir?**

# Standard kit

# How does it working?

:WIFI or GPRS :WIFI :433Mhz signal

**Tuya Smart**

iOS Android

# Siren host

**Size:65(diameter)×35mm**

**Wireless frequency:433Mhz**

**Built-in backup battery:3.7V/300mAh**

**Power supply:DC5V 2A**

# PIR detector

**Size:110×52×35mm**

**Wireless frequency:433Mhz**

**Wireless transmission distance:100~150m**

**Battery :6F 22 Battery**

**Battery life time:1~2 years**

# Door sensor

**Size:**
**Reed part:65×25×13mm**
**Magnet part:52×11×13mm**

**Wireless frequency:433Mhz**

**Wireless transmission distance:100~150m**

**Battery : Battery**

**Battery life time:1~2 years**

# Remote controller

**Size:56×32×12mm**

**Wireless frequency:433Mhz**

**Wireless transmission distance:100~150m**

**Battery : Battery**

**Battery life time:1~2 years**

# Door bell trigger button

Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

# Power supply adapeter

Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Peki ya diğer seçenek?

SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SOS
SMQT
铭汗科技
SOS
RFID
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
SMQT
铭汗科技
16:20