

SMQT IP66 6 WG



EA-62



EA-62'S MAIN PARAMETER

通信規格:	SMQT 無線 LAN 規格 IEEE802.11n IP66 6 段階防水規格 WG 規格 無線 LAN 規格
電源規格:	EA-62
電源電圧:	12V 直流電圧
電源電流:	消費電流 < 100 mA
電源電圧:	電源 IC (13.56 MHz 無線 LAN)
電源電圧:	WG26 / WG34 (無線 LAN)
電源電圧:	5 ~ 15cm
電源電圧:	& gt;無線 LAN 規格 IEEE802.11n IP66 6 段階防水規格 WG 規格 無線 LAN 規格
電源電圧:	IP66 (無線 LAN 規格 IEEE802.11n)
電源電圧:	117 * 76 * 18 (無線 LAN)
電源電圧:	6 段階防水規格

電源電圧 接続端子:	12V + (電源 端子) / GND (電源 端子) / D0 (端子) / D1 (端子) / LED (端子) / WG (ワイパーモーター 端子)
材質:	アルミニウム 樹脂部品は 黒色 樹脂部品 色 黒色
機能:	ABS + 電源 端子は 電源 端子は 端子 + 電源 端子 端子
電源 端子	電源 端子
重量:	0.2KG
サイズ:	2 個セット 個
OEM:	ワイパーモーター 端子は 端子

ワイパーモーター 色 EA-62



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ /GND/D0/D1/LED/WG, 6 wires


10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

Figure 1 EA-62'S STANDARD PACKAGING



Figure 1 EA-62 Standard Packaging



Waterproof




High temperature resistance

Wiring diagram



Card reader EA-62


- 12V
- GND
- WG
- LED
- D0
- D1



Access control keypad



Access control power supply



Door release button



Lock

How to adjust WG26/WG34 output?

WG34



Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26



Do not connect the card reader's purple wire.

Application site



Apartment



Villa




Home



School



Hospital



Document Room

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

