

Lector de tarjeta de control de acceso de puerta compatible con tarjeta Mifare S50 / S70 de 13.56Mhz



Parámetro principal del MQ-711

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre del producto: | Lector de tarjeta de control de acceso de puerta compatible con tarjeta Mifare S50 / S70 de 13.56Mhz |
| Número de modelo: | MQ-711 |
| Tipo de tarjeta: | Tarjeta IC (13.56MHz) |
| Fuente de alimentación: | DC12V |
| Corriente de trabajo: | <100mA |
| Formato de salida WG: | WG34 predeterminado, compatible con WG26, WG34, WG66, el formato de salida WG se puede personalizar |
| Distancia de lectura: | 0 ~ 3 cm |
| Distancia de comunicación: | <80m (entre lector de tarjeta y controlador) |
| Impermeable: | IP67 |
| Dimensión: | 153 * 45 * 16,3 (mm) |
| Puertos de cables: | 6 cables |
| Salida de contacto: | 12V + (cable rojo) / GND (cable negro) / D0 (verde) / D1 (blanco) / Beeper (Púrpura) / LED (Gris) |
| Adecuado para: | Sistema de control de acceso de la puerta |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material: | Carcasa ABS + placa PCB |
| Color de la carcasa | Marco plateado + panel negro |
| Peso: | 0.2kg |
| Garantía: | 1 año de garantia |
| OEM: | Bienvenido OEM |

¿Qué características tiene el MQ-711?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



¿Qué tal otra opción?

