WG26 / 34 réglable carte de contrôle d'accès de porte extérieure IC (13.56MHz) lecteur

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EA-61

Produit Prénom:	WG26 / 34 contrôle d'accès de porte extérieure réglable Lecteur de carte IC (13.56MHz)
Numéro de modèle:	EA-61
Puissance la fourniture:	DC 12V
Courant de travail:	& lt; 100mA
Type de carte:	Carte IC (13.56MHz)
Format de communication:	WG26 / WG34 (réglable)
Distance de lecture:	5 ~ 15 cm
la communication distance:	& gt; 80m (entre lecteur de carte et contrôleur)
Imperméable:	**IP66 (adapté pour l'extérieur utilisation)**
Dimension:	95L * 95W * 20H (mm)
Fils:	6 fils
Sortie de contact:	**12V + (fil rouge) / GND (fil noir) / D0 (vert) / D1 (blanc) / LED (Gris) / WG (Violet)**
Convient à:	**Contrôle d'accès de porte de carte d'IC système**
Matériel:	Cadre en alliage + panneau en plexiglas + couvercle arrière en ABS + Carte PCB
Couleur du boîtier	Noir et Argent

Poids:	0,3 kg
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELS SONT LES FONCTIONS EA-61?

1.Waterproof door access control IC Card reader with WG26/34 adjustable

2.Power supply DC 12V

3.Working current <100mA

4.Output load 2A 12V

5.Card type IC 13.56Mhz (Mifare card)

6.Reading distance 5~15cm

7.WG format WG26/34 adjustable

8.6 wires:+12/GND/D0/D1/LED/WG

9.Suitable for all kinds of access control system

10.Working temperature -20℃~60℃

11.2 years warranty , welcome OEM

À QUOI RESSEMBLE EA-61?

Green LED Beep
W26/W34
Reader type: W26 W34
ID MF

COMMENT L'EMBALLAGE STANDARD DE L'EA-61?

O WH SE TROUVE L'EA-61 POUR L'INSTALLATION?

Wiring diagram

Card reader EA-61

Access control keypad

Access control power supply

Door release button

Lock

How to adjust WG26/WG34 output?

WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

Application site

Apartment

Villa

Home

School

Hospital

Document Room

COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?