

## Dernier lecteur de carte de sortie de clavier à 8 bits WG26 / WG34 IC pour système de contrôle d'accès



### Paramètre principal de l'EA-60

<b>Nom du produit:</b>	Dernier lecteur de carte de sortie de clavier à 8 bits WG26 / WG34 IC pour système de contrôle d'accès
<b>Numéro de modèle:</b>	EA-60
<b>Source de courant:</b>	DC 12V
<b>Courant de travail:</b>	<100mA
<b>Type de carte:</b>	Carte IC (13,56 MHz)
<b>Format de communication:</b>	WG26 / WG34 (réglable)
<b>Distance de lecture:</b>	5 ~ 15 cm
<b>Distance de communication:</b>	> 80m (entre lecteur de carte et contrôleur)
<b>Bouton:</b>	Touche tactile avec rétro-éclairage LED
<b>Imperméable:</b>	<b>IP66 (adapté pour une utilisation en extérieur)</b>
<b>Dimension:</b>	95L * 95W * 20H (mm)
<b>Fils:</b>	6 fils
<b>Sortie de contact:</b>	<b>12V + (fil rouge) / GND (fil noir) / D0 (vert) / D1 (blanc) / LED (gris) / WG (violet)</b>
<b>Convient à:</b>	<b>Système de contrôle d'accès de porte de carte d'IC</b>

<b>Matériel:</b>	Cadre en alliage + panneau en plexiglas + couvercle arrière en ABS + carte PCB
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir et argent
<b>Poids:</b>	0,25 kg
<b>Garantie:</b>	Garantie 2 ans
<b>OEM:</b>	Bienvenue OEM

## Quelles sont les fonctionnalités de l'EA-60?

### Size



### Appearance







