

O mais recente leitor de cartão de saída de teclado WG26 / WG34 IC de 8 bits para o sistema de controle de acesso



Parâmetro principal do EA-60

Nome do Produto:	O mais recente leitor de cartão de saída de teclado WG26 / WG34 IC de 8 bits para o sistema de controle de acesso
Número do modelo:	EA-60
Fonte de energia:	DC 12V
Corrente de trabalho:	<100mA
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Formato de comunicação:	WG26 / WG34 (ajustável)
Distância de leitura:	5 ~ 15cm
Distância de comunicação:	> 80m (entre leitor de cartão e controlador)
Botão:	Tecla sensível ao toque com luz de fundo LED
À prova d'água:	IP66 (adequado para uso ao ar livre)
Dimensão:	95L * 95W * 20H (mm)
Fios:	6 fios
Saída de contato:	12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / LED (cinza) / WG (roxo)
Adequado para:	Sistema de controle de acesso à porta do cartão IC

Material:	Quadro de liga + painel de acrílico + tampa traseira de ABS + placa PCB
Cor da caixa	Preto e prata
Peso:	0.25kg
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

Quais recursos o EA-60 tem?

Size



Appearance



