

SMQT más nueva aplicación inteligente Tuya Wifi inteligente sirena de alarma estroboscópica con control remoto

Smart device

Security home

Happy life



Parámetro principal del EB-822

Especificación	
Nombre del producto:	SMQT más nueva aplicación inteligente Tuya Wifi inteligente sirena de alarma estroboscópica con control remoto
Modelo:	EB-822
Funciones de la aplicación:	Aplicación remotamente armar / desarmar Ajuste de parámetros y gestión de accesorios. Renombrar zona de defensa
Lugar de aprendizaje / almacenamiento:	Soporte hasta 24 detectores inalámbricos y 8 control remoto
Red:	Apoyo Sistema de alarma de red Wi-Fi y GPRS Apoyo diferentes canales de alarma (Aplicación push / SMS / monitoreo de voz / alarma central, para garantizar que el rendimiento de la alarma sea estable y confiable)
Zona de defensa apoya:	Apoyo portón, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua

Función de alerta de alimentación / batería / manipulación:	falla de energía principal / escasez de batería de respaldo.
Función de timbre de puerta:	Timbre de la puerta: "Ding-dong"
Voltaje de entrada:	AC220V / 5V DC
Corriente de alarma:	<300mA
Corriente de espera:	<40mA
Frecuencia inalámbrica	433MHz
Codificación inalámbrica	EV1527
Wi-Fi estándar	IEEE802.11b / g / n estándar inalámbrico
Batería de respaldo	Batería de litio de 3.7V / 300mAh
Humedad relativa	<80% HR
Temperatura de trabajo	0 a 50 ° C

Características

1. Basado en la plataforma de hogar inteligente TUYA, trabaje con la mayoría de los productos inteligentes basados en TUYA smart.
2. Alarma de decibelios in situ, luces intermitentes y otros modos de alarma.
3. Brazo de casa, brazo de distancia, desarmar
4. detección de batería baja
5. Detección de apagado del sistema.
6. Detección de tamper.
7. Batería incorporada.
8. Apoyo Amazon Alexa, Asistente de Google.

¿Qué características tiene EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

¿Qué tal otra opción?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

