

La sirena inteligente más nueva de la alarma del estroboscópico de Wifi
Tuya App Wifi de SMQT con el control remoto

Smart device

Security home

Happy life



Parámetro principal de EB-822

Especificación	
Nombre del producto:	La sirena inteligente más nueva de la alarma del estroboscópico de Wifi Tuya App Wifi de SMQT con el control remoto
Modelo:	EB-822
Funciones de la aplicación:	Aplicación remotamente armar / desarmar Ajuste de parámetros y gestión de accesorios. Renombrar zona de defensa
Ubicación de aprendizaje / almacenamiento:	Soporte hasta 24 detectores inalámbricos y 8 control remoto
Red:	Apoyo Sistema de alarma de red Wi-Fi y GPRS Apoyo diferentes canales de alarma (Aplicación push / SMS / monitoreo de voz / centro de alarma, para garantizar el rendimiento de la alarma estable y confiable)
La zona de defensa apoya:	Apoyo puerta, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua
Función de alimentación / batería / alerta de sabotaje:	fallo de alimentación principal / Batería de respaldo con escasez de energía.

Función de timbre de puerta:	Sonido del timbre de la puerta: "Ding-dong"
Voltaje de entrada:	AC220V / 5V DC
Alarma de corriente:	& lt; 300mA
Corriente de espera:	& lt; 40mA
Frecuencia inalámbrica	433MHz
Codificación inalámbrica	EV1527
WiFi estándar	Estándar inalámbrico IEEE802.11b / g / n
Batería de respaldo	Batería de litio 3.7V / 300mAh
Humedad relativa	& lt; 80% RH
Temperatura de trabajo	0 a 50 ° C

Características

1. Basado en la plataforma de casa inteligente TUYA, trabaje con la mayoría de los productos inteligentes basados en la tecnología TUYA.
2. Alarma de alto decibelio en el sitio, luces intermitentes y otros modos de alarma.
3. Brazo de casa, brazo de distancia, desarmar
4. Detección de batería baja
5. Sistema de detección de apagado.
6. Tamper de detección.
7. Batería incorporada.
8. Soporte Amazon Alexa, Asistente de Google.

¿Qué características tiene el EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

¿Qué hay de otra opción?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

