

# 13.56Mhz Mifare S50 / S70 lecteur de carte de contrôle d'accès de porte pris en charge



## Paramètre principal du MQ-711

<b>Nom du produit:</b>	13.56Mhz Mifare S50 / S70 lecteur de carte de contrôle d'accès de porte pris en charge
<b>Numéro de modèle:</b>	<b>MQ-711</b>
<b>Type de carte:</b>	Carte IC (13,56 MHz)
<b>Source de courant:</b>	DC12V
<b>Courant de travail:</b>	<100 mA
<b>Format de sortie WG:</b>	Par défaut WG34, prend en charge WG26, WG34, WG66, le format de la sortie WG peut être personnalisé
<b>Distance de lecture:</b>	0 ~ 3 cm
<b>Distance de communication:</b>	<80m (entre lecteur de carte et contrôleur)
<b>Étanche:</b>	<b>IP67</b>
<b>Dimension:</b>	153 * 45 * 16,3 (millimètre)
<b>Ports de fils:</b>	<b>6 fils</b>
<b>Sortie contact:</b>	<b>12V + (fil rouge) / GND (fil noir) / D0 (vert) / D1 (blanc) / Bip (violet) / LED (gris)</b>
<b>Convient à:</b>	<b>Système de contrôle d'accès de porte</b>

<b>Matériel:</b>	Boîtier ABS + carte PCB
<b>Couleur du boîtier</b>	Cadre argenté + panneau noir
<b>Poids:</b>	0,2 kg
<b>Garantie:</b>	1 an de garantie
<b>OEM:</b>	Bienvenue OEM

Quelles sont les fonctionnalités du MQ-711?

## Size



# Appearance



# Wire port introduction



# What type card it can read?



Et un autre choix?

