

SMQT Pinakabago Smart Tuya App Wifi Smart Strobe Alarm Siren na may Remote Controller

Smart device
Security home
Happy life



Pangunahing parameter ng EB-822

Pagtutukoy	
Pangalan ng Produkto:	SMQT Pinakabago Smart Tuya App Wifi Smart Strobe Alarm Siren na may Remote Controller
Modelo:	EB-822
Pag-andar ng App:	App malayuan braso / disarm Parameter setting at pamamahala ng accessory Palitan ang pangalan ng defense zone
Pag-aaral / lokasyon ng imbakan:	Suportahan hanggang sa 24 wireless detector at 8 malayong controller
Network:	Suporta Wi-Fi & GPRS network alarm system Suporta iba't ibang mga channel ng alarma (App push / SMS / voice monitoring / center alarm, upang matiyak na maayos at maaasahan ang pagganap ng alarma)
Sinusuportahan ng zone ng pagtatanggol:	Suporta gate, SOS, silid-tulugan, bintana, balkonahe, perimeter, usok, gas, carbon monoxide, pagtagas ng tubig

Pag-andar ng Power / Baterya / Tamper:	pangunahing pagkabigo ng lakas / kakulangan ng lakas ng backup ng baterya.
Pag-andar ng pintuan ng pinto:	Tumunog ang kampana ng Door: "Ding-dong"
Boltahe ng pag-input:	AC220V / 5V DC
Alarm kasalukuyang:	<300mA
Standby kasalukuyang:	<40mA
Ang dalas ng wireless	433MHz
Wireless coding	EV1527
Pamantayang Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n wireless standard
Pag-backup na baterya	3.7V / 300mAh Lithium baterya
Kamag-anak na kahalumigmigan	<80% RH
Temperatura ng pagtatrabaho	0 hanggang 50 ° C

Mga Tampok

- 1.Base sa TUYA matalinong platform sa bahay, gumana sa karamihan ng mga smart na batay sa matalinong mga produkto ng TUYA.
- 2.On-site high-decibel alarm, kumikislap na mga ilaw at iba pang mga mode ng alarma.
- 3.Home Arm, Away Arm, Disarm
- 4.Low-baterya pagtuklas
- 5.System kapangyarihan off pagtuklas.
6. Deteksyon ng tagabantay.
- 7.Built-in na baterya.
- 8.Support ng Amazon Alexa, Katulong ng Google.

Anong mga tampok ang EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

