

SMQT Mais Novo Smart Tuya App Sirene de Alarme de Alarme de Estroboscópio Inteligente com Controlador Remoto

Smart device
Security home
Happy life



Principal parâmetro do EB-822

Especificação	
Nome do Produto:	SMQT Mais Novo Smart Tuya App Sirene de Alarme de Alarme de Estroboscópio Inteligente com Controlador Remoto
Modelo:	EB-822
Funções do aplicativo:	App remotamente armar / desarmar Configuração de parâmetros e gerenciamento de acessórios Renomear zona de defesa
Localização de aprendizagem / armazenamento:	Apoiar até 24 detectores sem fio e 8 controle remoto
Rede:	Apoio, suporte Sistema de alarme de rede Wi-Fi e GPRS Apoio, suporte canais de alarme diferentes (App push / SMS / monitoramento de voz / alarme central, para garantir o desempenho do alarme estável e confiável)
Zona de defesa suporta:	Apoio, suporte portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água

Função de alerta de energia / bateria / tamper:	falha de energia principal / falta de energia da bateria de backup.
Função da campainha da porta:	Som da campainha: "Ding-dong"
Tensão de entrada:	AC220V / 5V DC
Corrente de alarme:	& lt; 300mA
Corrente de espera:	& lt; 40 mA
Frequência sem fio	433 MHz
Codificação sem fio	EV1527
Padrão Wi-Fi	Padrão sem fio IEEE802.11b / g / n
Bateria de backup	Bateria de lítio 3.7V / 300mAh
Humidade relativa	& lt; 80% RH
Temperatura de trabalho	0 a 50 ° C

Características

1. Based na plataforma de casa inteligente TUYA, trabalhar com a maioria dos produtos inteligentes baseados em TUYA inteligente.
2. On-site de alto decibel de alarme, luzes piscando e outros modos de alarme.
3. Home, braço ausente, desarme
4. Low-battery

Detecção de desligamento do sistema 5. System.

Detecção 6. Tamper.

Bateria 7. Built-in.

8. Support Amazon Alexa, Assistente do Google.

Quais os recursos do EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Que tal outra escolha?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

